

Raster Link **6** 

# Guia de Conexão à Rede

**MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.** 

URL: http://mimaki.com/

Versão 1.8 D202503-18

**Mimaki** 

m

# **Avisos Legais**

- A reprodução ou cópia deste documento, integral ou parcial, é estritamente proibida sem nossa autorização.
- O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem notificação prévia.
- Para fins de melhoria ou adaptação do software, o conteúdo aqui descrito pode diferir parcialmente da especificação, sendo, portanto, essencial sua compreensão.
- A cópia deste software para outra mídia é estritamente proibida (exceto para fins de backup), bem como seu carregamento para outros fins que não sua execução.
- Excetuando-se as condições previstas na garantia da MIMAKI ENGINEERING CO., LTD., não assumimos quaisquer responsabilidades em relação a danos (incluindo, entre outros, lucros cessantes, danos indiretos, danos específicos ou outras perdas financeiras) decorrentes do uso indevido deste produto. O mesmo se aplica em situações nas quais a MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. tenha sido previamente notificada da possibilidade de ocorrência desses danos. Dessa forma, não nos responsabilizamos por eventuais perdas de mídia (produtos finais) decorrentes do uso deste produto ou danos indiretos causados por essa mídia.

Adobe e logotipo, Photoshop, Illustrator e PostScript são marcas registradas da Adobe System Incorporated. Apple, Macintosh, Mac OSX e macOS são marcas registradas da Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10 são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Todas as marcas e nomes de produtos são de propriedade de suas respectivas detentoras.

## Sobre este manual

O presente manual descreve a configuração do PC para instalação do RasterLink6 e do driver de impressora em um PC cliente.

Este documento apresenta os procedimentos de instalação no Sistema Operacional Windows 7 como exemplo.

A menos que especificado de outro modo, o mesmo procedimento se aplica aos Sistemas Windows XP, Windows Vista, Windows 8.1 e Windows 10.

#### Notas

Os itens de menu serão citados entre aspas, como: "Full Color".

Botões de caixas de diálogo serão apresentados como: Close

Este manual foi baseado no manual do RasterLink6 SG. Substitua as designações de software e impressora com os nomes atuais correspondentes.

#### Simbologia

(montant!) Indica uma informação a ser considerada durante a utilização do produto.



Descreve uma informação útil.



Indica as páginas com conteúdo relacionado.

# Índice

Avisos Legais	2
Sobre este manual	3
Requisitos do sistema Sistema Operacional do PC Cliente (Windows) Sistema Operacional do PC Cliente (Macintosh)	7 7 8
Modo de impressão a partir de um PC cliente Impressão a partir do diretório Impressão a partir do driver	9 9 10
Configuração do PC com o RasterLink6	11
Acesso ao Painel de Controle Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows XP	12 12 13 14 15 16
Alteração das Configurações do SO Alteração do Nome do PC Host Configurações de Grupos. Configuração da Política de Segurança Local (Windows 7 / Windows Vista) Configurações da conta de convidado Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Vista Windows 8.1.	17 20 23 26 26 28
Crie um Diretório / Driver de Impressora Após o Registro	29
Alteração das configurações para o compartilhamento de pastas e impressoras Configurações de compartilhamento e divulgação Windows 10/ Windows 8.1 Windows 7 Windows 7 Habilitar o compartilhamento de arquivos (com Windows Vista) Habilitar o compartilhamento de arquivos (com Windows XP)	31 31 33 33 35 38 40

Impressão a partir de PCs Clientes	.43
Alteração das Configurações do SO Configurações para Grupo de Trabalho (Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Vista/ Windows XP)	44 า- 44
Configurações para Grupo de Trabalho (Mac OS X 10.3 até 10.4)	47
Configurações para Grupo de Trabalho (Mac OS X 10.5 até 10.11/macOS 10.12)	48
Configuração do Windows XP para PC Cliente	49
Instale o driver da impressora.	49
Configuração do Windows Vista para PC Cliente	53
Configurações de compartilhamento e divulgação	53
Instale o driver da impressora.	55
Configuração do Windows 7 para PC Cliente	58
Configurações de compartilhamento e divulgação	58
Instale o driver da impressora.	59
Configuração do Windows10 / 8.1 para PC Cliente	62
Configurações de compartilhamento e divulgação	62
Instale o driver da impressora.	63
Configuração do PC Cliente (Macintosh) (SO 10.3)	66
Configuração do diretório através do Finder	66
Configuração da Impressora	68
Configuração do PC Cliente (Macintosh) (SO 10.4)	71
Configuração do diretório através do Finder	71
Configuração da Impressora	73
Configuração do PC Cliente (Macintosh) (SO 10.5 ~ 10.12)	76
Configuração do diretório através do Finder	76
Adicionar uma impressora manualmente (MaxOSX10.5 e posterior)	81
Confirmação do endereço.	84

### **Requisitos do sistema**

O PC designado deverá atender às condições abaixo.

No entanto, conforme o sistema operacional do PC, alguns sistemas não poderão ser conectados ou poderão ter algumas funções restringidas. Ver seções "Nota!" para mais detalhes.

#### Sistema Operacional do PC Cliente (Windows)

WindowsXP Home Edition Service Pack3 ou posterior (32-bit), WindowsXP Professional Edition Service Pack3 ou posterior (32-bit), WindowsVista Home Premium Service Pack2 ou posterior (32-bit/64-bit), WindowsVista Business Service Pack2 ou posterior (32-bit/64-bit), WindowsVista Ultimate Service Pack2 ou posterior (32-bit/64-bit), WindowsVista Enterprise Service Pack2 ou posterior (32-bit/64-bit), Windows7 Home premium (32-bit/64-bit), Windows7 Professional (32-bit/64-bit), Windows7 Ultimate (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 Pro (32-bit/64-bit), Windows 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit), Windows 10 Home (32-bit/64-bit), Windows 10 Pro (32-bit/64-bit), Windows 10 Enterprise (32-bit/64-bit)

(Important!)	O modo de saída PCs com o Raste	e o software erLink6, confo	podem diferir, co rme abaixo:	onforme os siste	mas operaciona	is do PC e dos	
				SO do PC cliente			
	SO do PC do F	RasterLink6	Saída	Windows XP	Windows Vist	a / 7 / 8.1/10*1	
				32bit	32bit	64bit	
		32bit	Diretório	OK	OK	OK	
	Windows XP	32bit	Driver de impressora	ОК	ОК	N/A	
		32bit/64bit	Diretório	OK	OK	OK	
	Windows Vista	32bit	Driver de impressora	ок	ОК	N/A	
		64bit	Driver de impressora	N/A	N/A	ОК	
	Mindowo Viato	32bit/64bit	Diretório	OK	OK	OK	
Windov Busine Ultimat Enterp Windov	Business	32bit	Driver de impressora	ок	ОК	N/A	
	Enterprise	64bit	Driver de impressora	N/A	N/A	ОК	
		32bit/64bit	Diretório	OK	OK	OK	
	Windows 7 Home Premium	Home Premium	Driver de impressora	ОК	ОК	N/A	
		64bit	Driver de impressora	N/A	N/A	ОК	
	Windows 7 Professional Ultimate Enterprise	32bit/64bit	Diretório	OK	OK	OK	
		32bit	Driver de impressora	ок	ОК	N/A	
		64bit	Driver de impressora	N/A	N/A	ОК	
		32bit/64bit	Diretório	OK	OK	OK	
	Windows 8.1	32bit	Driver de impressora	ОК	ОК	N/A	
		64bit	Driver de impressora	N/A	N/A	ОК	
		32bit/64bit	Diretório	OK	OK	OK	
	Windows 10*1	32bit	Driver de impressora	N/A	ОК	N/A	
		64bit	Driver de impressora	N/A	N/A	ОК	

\*1. No Windows 10, os dados não serão exibidos para uma conta não registrada. N/A: Não aplicável

#### Sistema Operacional do PC Cliente (Macintosh)

SO Mac X 10.3.9 ~ 10.11, SO Mac 10.12 (Após SO Mac X, somente a conexão SMB será compatível. (Apple Talk não habilitado)

(Important!)

O modo de saída e o software podem diferir, conforme os sistemas operacionais do PC e dos PCs com o RasterLink6, conforme abaixo:

						SO do	PC clier	nte			
SU do PC do Pastarl ink6	Saída	Mac OS X							macOS		
NasterLinko		10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	10,10	10,11	10,12
	Diretório	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Windows XP	Driver de impressora	ОК	OK	ОК	ОК	ОК	ОК	N/A	ОК	ОК	N/A
Mindawa Miata	Diretório	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Home Premium	Driver de impressora	N/A	N/A	N/A	N/A	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	N/A
Windows Vista	Diretório	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Business Ultimate Enterprise	Driver de impressora	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
Mindawa 7	Diretório	N/A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Home Premium	Driver de impressora	N/A	N/A	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	N/A
Windows 7	Diretório	N/A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Professional Ultimate Enterprise	Driver de impressora	N/A	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	N/A
	Diretório	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Windows 8.1	Driver de impressora	N/A	N/A	N/A	N/A	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	N/A
	Diretório	N/A	N/A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Windows 10*1	Driver de impressora	N/A	N/A	N/A	N/A	ОК	OK	ОК	ОК	ОК	N/A

N/A: Não disponível

## Modo de impressão a partir de um PC cliente

(Important!) Caso utilize um SO Windows Vista ou posterior, defina sua senha de usuário no PC do RasterLink6.

#### Impressão a partir do diretório

O RasterLink6 gera um diretório para armazenamento de dados de imagens. A transferência desses dados para um PC cliente permite o acesso ao RasterLink6.



#### Impressão a partir do driver

Para imprimir diretamente de um aplicativo como o Adobe Illustrator ou o Photoshop, utilize o driver da impressora criado pelo RasterLink6. De forma similar a outros drivers de impressora, o driver criado pelo RasterLink6 é específico.

		×
Good Contract Contrac	nters	٩
Add a device Add a printer		0
Devices (3)		-
<ul> <li>Printers and Faxes (3)</li> <li>Fax</li> <li>Fax</li></ul>		
6 items		



Crie o diretório e o driver da impressora usando um dos métodos abaixo.

- Registro de impressora usando a função [Printer Management]. (CP Guia de Instalação)
- Registro da impressora e diretório através da função [Favorite]. (
   P.29)

# Configuração do PC com o RasterLink6

O PC do RasterLink6 se refere tanto a um PC com o RasterLink6 instalado quanto um PC em vias de receber esse software.

Abaixo as etapas necessárias para instalação do RasterLink6.



Neste Guia de Instalação, o PC do RasterLink6 será citado como "RasterLink". Sempre que o termo "RasterLink" aparecer, substitua pelo nome de seu PC com o RasterLink6.





Instalar o RasterLink6 e registrar a impressora (C Guia de Instalação) Instalar o RasterLink6 e registrar a impressora.



Após instalar o RasterLink6.

Alterar as configurações para o compartilhamento de pastas e impressoras (( P.31) Alterar as configurações do PC do RasterLink6 para conectar e compartilhar pastas e impressoras de um PC cliente.

## Acesso ao Painel de Controle

Acesse o Painel de Controle conforme abaixo.

#### Windows 10

- **1** Selecione [All apps] [Windows
  - System] [Control Panel] no menu inicial.

A tela "Painel de Controle" é exibida.

2 Se a opção "Category" estiver marcada como "View by", altere para "Large icons" ou "Small icons".



Categoria marcada como "Small icons"

→ ~ ↑ 100 > Control Pane	al > All Control Panel Items	ΥÖ	Search Control Panel	
djust your computer's setti	ngs	Vie	w by: Small icons •	
🖞 Administrative Tools	C AutoPlay	🍓 Backu	p and Restore (Windows 7)	
BitLocker Drive Encryption	Color Management	Crede	ntial Manager	
P Date and Time	Default Programs	🚔 Device	: Manager	
Devices and Printers	Cisplay Display	🕒 Ease o	f Access Center	
File Explorer Options	File History	🖌 Flash I	Player (32-bit)	
A Fonts	•4 HomeGroup	🔒 Indexi	ng Options	
Intel® HD Graphics	😥 Internet Options	🕮 Keybo	ard	
🖡 Language	I Mouse	🗿 Netwo	ork and Sharing Center	
Personalization	Phone and Modem	Power	Options	
Programs and Features	😂 Realtek HD Audio Manager	Recov	ery	
Region	🐯 RemoteApp and Desktop Connections	r Securi	ty and Maintenance	
Sound	Speech Recognition	🗄 Storag	je Spaces	
Sync Center	🔜 System	🖳 Taskbi	ar and Navigation	
Troubleshooting	🚨 User Accounts	III Winds	ows Defender	
Windows Firewall	Work Folders			

#### Windows 8.1



Clique na seta do canto inferior esquerdo da tela Inicial.



2 Dê um clique-duplo em "Control Panel".

A tela "Painel de Controle" é exibida.

Normalized production

Normalized producti



		All Control Panel Items		- 0
t 📑 - Control Fand -	All Control Panel Name			+ & Next Control Panel
Adjust your computer's settings				time by Large som *
Action Center	Add features to Windows	Administrative Tools	Autolflay	Color Management
Credential Manager	💣 Date and Time	Default Programs	Jevice Manager	Devices and Printers
Display	G Ease of Access Center	🎒 Family Safety	File History	Flash Player
Folder Options	K Fores	Real HimeGroup	A Indexing Options	Intel(R) GMA Driver
Internet Options	Skyboard	👷 Language	Courtion Settings	J Marca
Network and Sharing Center	Notification Area loss	Personalization	a Phone and Modern	Power Optiers
Programs and Features	Recovery	Pregion	RemoteApp and Desktop Connections	G Stund
Speech Recognition	Storage Spaces	Sync Center	System	Teskbar and Navigation
finutileshooting	Ster Accounts	Windows Defender	Windows Firewall	Windows Update
Work Folders				

#### Windows 7



Selecione "Control Panel" no menu inicial.

A tela "Painel de Controle" é exibida.



2 Se a opção "Category" estiver marcada como "View by", altere para "Large icons" ou "Small icons".



Categoria marcada como "Small icons"

🔾 🗢 🖓 🕨 Control Panel 🕨 All Co	ntrol Panel Items >	49 Search Control Panel
Adjust your computer's settings		View by: Small icons 🔻
Action Center	2 Administrative Tools	Ro AutoPlay
Backup and Restore	RitLocker Drive Encryption	Color Management
Credential Manager	👚 Date and Time	🝘 Default Programs
Desktop Gadgets	📸 Device Manager	B Devices and Printers
Display	S Ease of Access Center	Folder Options
Fonts	📑 Getting Started	🜏 HomeGroup
A Indexing Options	Intel(R) GMA Driver	1 Internet Options
III Keyboard	E Location and Other Sensors	I Mouse
Network and Sharing Center	Real Constitution Area Icons	8 Parental Controls
Performance Information and Tools	Personalization	Phone and Modern
Power Options	Programs and Features	P Recovery
🔗 Region and Language	RemoteApp and Desktop Connections	N Sound
Speech Recognition	Sync Center	🕎 System
Taskbar and Start Menu	I Troubleshooting	a User Accounts
Windows CardSnace	Ittl Windows Defender	Windows Firewall

#### Windows Vista



2

Selecione "Control Panel" no menu inicial.

A tela "Painel de Controle" é exibida.



Na tela do Painel de Controle, clique em "Classic View".

Todos os ícones do Painel de Controle serão exibidos.







#### Windows XP



Selecione "Control Panel" no menu inicial.

A tela "Painel de Controle" é exibida.



2 Se o Painel de Controle estiver na tela "Category", clique em "Switch to Classic View".

Todos os ícones do Painel de Controle serão exibidos.







# Alteração das Configurações do SO

#### Alteração do Nome do PC Host

Defina o PC host (nome) para que o RasterLink6 possa ser identificado na rede.

Se houver mais de um PC com RasterLink6 na mesma rede, será necessário unificar os nomes de host para que não haja conflito.

Neste exemplo, o nome do host, antes de ser alterado, era "XXXX", passando a ser denominado "RIP-PC".



Dê um clique-duplo em [System], no Painel de Controle.



2

Clique em [Change settings]. Se a tela [User Account Control] for exibida, clique em Continue .



-	

4

Clique na aba [Computer Name]. Clique em Change.



RIP-PC

Member of Domain:

Workgroup:
 WORKGROUP

2.Clique

Altere o nome na caixa [Computer name] e clique em OK .

5 A tela de confirmação será exibida. Clique em OK. O PC não será reiniciado.

Computer Name/Domain Changes
You must restart your computer to apply these changes
Before restarting, save any open files and close all programs.
Clique OK

ОК

More...

Cancel



Na tela "System Properties", clique em 6 × System Properties Close Computer Name Hardware Advanced System Protection Remote Windows uses the following information to identify your computer on the network. Computer description: For example: "Kitchen Computer" or "Mary's Computer". RIP-PC Full computer name: Workgroup: WORKGROUP To use a wizard to join a domain or workgroup, click Network ID. Network ID... To rename this computer or change its domain or workgroup, click Change. Change... Changes will take effect after you restart this computer. Close Clique Apply A tela de reinicialização será 7 Microsoft Windows × exibida. Clique em Restart Now You must restart your computer to apply these para reiniciar o PC. changes Before restarting, save any open files and close all programs.

Clique

Restart Now

Restart <u>L</u>ater

#### Configurações de Grupos

Configure o PC do RasterLink6 para que integre um grupo de trabalho com o nome "WORKGROUP". Verifique com seu administrador de rede quanto a disponibilidade de uma rede de domínio.

Dê um clique-duplo em [System], no - 0 1 Control Panel + All Control Panel Items + • 49 Sea Painel de Controle. Adjust your computer's settings View by: Lard J Mouse 🥨 Sensors Canta Notification Area Icons Arental Controls 24 Personalization Phone and Modern 1 wer Options Recovery Region and Language a Programs and Features RemoteApp and Desktop Connections Sound 9 ch Record 🙀 System Sync Center Clique-Duplo Troubleshooting 3 User Acc 3 Windows CardSpace Windows Defender 💣 Windows Firewall Windows Update Clique em [Change settings]. 2 💭 🖓 🕫 🕨 Control Panel 🕨 All Control Panel Items 🕨 System Control Panel Home View basic informa tion about your co nputer Device Manager Windows edition Windows 7 Ultimate Copyright © 2009 Min Service Pack 1 💡 Remote settings 😔 System protect All rights re Advanced system

Action Center

3 Clique na aba [Computer Name]. Clique em Change .

System Properties	<b>×</b>
Computer Name	1.Clique em Protection Remote
Windows uses on the network	the following information to identify your computer
Computer description:	
	For example: "Kitchen Computer" or "Mary's Computer".
Full computer name:	RIP-PC
Workgroup:	XXXX
To use a wizard to join a Network ID.	domain or workgroup, click <u>N</u> etwork ID
To rename this computer workgroup, click Change	2.Clique
	OK Cancel Apply

Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz 3.30 GHz

(Ch

64-bit Operating System No Pen or Touch Input is available for this Di

RIP-PC Clique

Rating:

Installed memory (RAM):

System type: Pen and Touch:

mputer name, dor Computer name:

Full computer name: Computer descriptio Workgroup:

dows activat

2.00 GB

RIP-P

Clique

ОК

4	Altere a caixa "Workgroup" e clique em OK .	Computer Name/Domain Changes         You can change the name and the membership of this computer. Changes might affect access to network resources. More information         Computer name:         RIP-PC         Full computer name:         RIP-PC         Full computer name:         RIP-PC         Member of         Omain:         WORKGROUP         1.Alterar         2.Clique       OK
5	Clique em OK.	Computer Name/Domain Changes
6	A tela de confirmação será exibida.	
0	Clique em OK. O PC não será reiniciado.	Computer Name/Domain Changes You must restart your computer to apply these changes Before restarting, save any open files and close all programs.

7	Na tela "System Properties",	System Properties
		Windows uses the following information to identify your computer on the network.
		Computer description:
		For example: "Kitchen Computer" or "Mary's Computer".
		Full computer name: RIP-PC
		Workgroup: WORKGROUP
		To use a wizard to join a domain or workgroup, click <u>N</u> etwork ID
		To rename this computer or change its domain or <u>Qhange</u> workgroup, click Change.
		Changes will take effect after you restart this computer.
		Clique Cancel Apply
0	A tela de reinicialização será	
ŏ	A tela de reinicialização sera	Microsoft Windows
	para reiniciar o PC.	You must restart your computer to apply these changes
		Before restarting, save any open files and close all programs.
		Restart Now Restart Later

Clique

# Configuração da Política de Segurança Local (Windows 7 / Windows Vista)

Caso pretenda instalar o RasterLink6 em um PC com SO Windows 7 ou Windows Vista e utilizar um PC MacOSX como cliente para se conectar via SMB, será necessário alterar as políticas de segurança antes da instalação.

Se o PC do RasterLink6 estiver na rede de domínio, talvez esse procedimento não seja necessário. Para mais informações, entre em contato com seu administrador de rede.

<ul> <li>Os SOs abaixo não possuem a função o</li> <li>Windows Vista Home Premium</li> <li>Windows 7 Home Premium</li> </ul>	de política de segurança local.
Dê um clique-duplo em "Administrative Tools", no Painel de Controle. A tela [Administrative Tools] será exibida.	Control Parel • All Control Parel Barrel • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
De um clique-duplo em Local Security Policy", na tela [Administrative Tools]. A tela "User Account Control" será exibida; clique em Continue A tela [Local Security Policy] é exibida.	Image: Compose Services
Selecione [Security Options] na seção [Security Settings]. Dê um clique-duplo em [Network access: Let Everyone permissions apply to anonymous users]. A caixa de diálogo [Network access: Let Everyone permissions apply to anonymous users] será exibida.	Iseal Security Policy       Image: Security Settings         Bit Action View Urbp       Image: Security Settings         Image: Security Settings       Image: Security Settings         Image: Security Seties       Imag
	<ul> <li>Os SOs abaixo não possuem a função o Windows Vista Home Premium</li> <li>Windows 7 Home Premium</li> </ul> Dê um clique-duplo em "Administrative Tools", no Painel de Controle. A tela [Administrative Tools] será exibida. Dê um clique-duplo em "Local Security Policy", na tela [Administrative Tools]. A tela "User Account Control" será exibida; clique em Continue. A tela [Local Security Policy] é exibida. Selecione [Security Policy] é exibida. Selecione [Security Options] na seção [Security Settings]. Dê um clique-duplo em [Network access: Let Everyone permissions apply to anonymous users]. A caixa de diálogo [Network access: Let Everyone permissions apply to anonymous users] será exibida.



4	Selecione "Enabled". Clique em OK .	Network access: Let Everyone permissions apply to anonymous   Local Security Setting Explain  Network access: Let Everyone permissions apply to anonymous
		users Users
		2.Clique OK Cancel Apply
5	Dê um clique-duplo em [Network access: Restrict anonymous access to Named Pipes and Shares]. A caixa de diálogo [Network access: Restrict anonymous access to Named Pipes and Shares] será exibida.	
		Internet access: Desiring and acculty more a forenet af precess forelated     Network access: Desiring and acculty more forenets of the set access. Charles - Hord users auth.     Network access: Desiring and acculty more forenets access. Charles - Hord users auth.     Network access: Desiring access acce
5	Selecione "Disabled". Clique em OK.	Network access: Restrict anonymous access to Named Pipes an   Local Security Setting Explain  Network access: Restrict accommous access to Named Pipes



7 Clique no botão de "Fechar" para sair da tela.

Local Security Policy	C	lique	×
Eile Action View Help			-
🕨 🔶 🙍 📷 🗶 🔝 🗮 📷 👘			
Security Settings Cocol Policies Delate Key Policies Delate	Policy Constant network server. Amount of idle time required bet- Microsoft network server. Digitally sign communications (al., Microsoft network server. Disconnect cleants when logan ha- Microsoft network server. Sincer SPN target name validation., Network access. Allow anonymous SDD/Name translation Network access. Do net allow anonymous enumeration of S., Network access. Do net allow anonymous semantiation of Network access. Do net allow anonymous functional and re- Network access. Den allow anonymous functions and re- Network access. Named Ngib tath can be accessed anonym.	Security Setting IS minutes Disabled Disabled Enabled Disabled Disabled Disabled Enabled Enabled Sistem/CorrentControlS	
	Network access Remotely accessible registry apth: and sub- Memory access: Remotely accessible registry apth: and sub- Network access: Shares that can be accessed hannymously Network access: Shares that can be accessed hannymously Network access: Shares that can be accessed hannymously Network security: Allow Local System to use computer ident. Network security: Allow Local System to use computer ident. Network security: Allow Local System to use computer ident. Network security: Configure encogetion types allowed for Ker- Network security: Don vt Store LAN Manager hanh vulse on Network security: Fore logerf when logen hours optic Network security: LAN Manager analy hereiner ident	System/CurrentControlS Casabed Classic - local users auth Not Defined Not Defined Not Defined Enabled Disabled Disabled Not Defined	



Reinicie seu PC.

#### Configurações da conta de convidado

Defina a conta de convidado para permitir o acesso ao PC do RasterLink6.



#### Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Vista





#### Windows XP

Dê um clique-duplo em [User 1 Accounts], no Painel de Controle.



2

3

(Important!)

•

Clique em "Guest".

# Crie um Diretório / Driver de Impressora Após o Registro

Caso o diretório ou driver da impressora não tenham sido criados por ocasião do registro, crie-os agora conforme abaixo.



Clique

Close



Clique em Close. Essa ação finaliza a criação do diretório e do driver da impressora.

E H	lot Folder
Fold	ler Path
	C:\MijSuite\Hot\JV400-LX
Sha	red Folder Name
	JV400-LX
Prin	ter Name
	JV400-LX
Sha	red Printer Name
	\$JV400-LX
Port	Name
	MIJ_MON01
С	Delete
[19 cre	:01:27] - [JV400-LX] : The Hot Folder has been ated.
	Clique Close

# Alteração das configurações para o comparti-Ihamento de pastas e impressoras

Configure o PC do RasterLink6 de modo que um PC cliente conectado em rede possa acessá-lo.

#### Configurações de compartilhamento e divulgação

Esta seção descreve a configuração do PC com RasterLink6 para inclusão em um grupo de trabalho e para compartilhamento e divulgação em uma rede privada.

Caso deseje configurar seu PC com RasterLink6 para uma rede de domínio ou para obter mais informações sobre a rede, entre em contato com seu administrador.

#### Windows 10/ Windows 8.1



Clique em [Network and Sharing Center], no Painel de Controle



2

Clique em [Change advanced sharing settings].

 A seguir, altere a opção "Private" ou "Guest or Public", conforme suas configurações de rede. Altere a configuração atual da rede. Consulte seu administrador de rede quanto as configurações necessárias.

 When media straining is on, people and devices on the network. can access pictures, music, and videos on this computer. This computer, this computer that also find media on the network.

 Choose media straining option:...

 File sharing connections

 Windows uses 128-bit mcryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 124-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 124-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 124-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 124-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 124-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 124-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 124-bit encryption to help protect file sharing connections. Commended)

 Enclose file sharing for devices that use 42-or 54-bit encryption.

 Password protected sharing

 When password protected sharing

 When password protected sharing

 O'Tum on password protected sharing

Private

All Networks

- Configure os seguintes itens: 1. Selecione "Turn on network
  - discovery".
     Ao passar para as configurações "Private", selecione "Turn on
  - "Private", selecione "Turn on automatic setup of network connected devices".
- 2. Selecione "Turn on file and printer sharing".
- Ao alterar as configurações "Private", selecione "Use user accounts and passwords to connect to other computers".



Δ

Selecione "All Networks" e configure os seguintes itens:

1. Selecione "Turn off password protected sharing".



Advanced sharing sett

When Public folder sharing is on, people on the network, including hor access files in the Public folders.

 Turn on sharing so anyone with network access can read and
 Turn off Public folder sharing (people logged on to this comp folders)

V C Search Control Pane

uter can still access these

Save changes Cancel

 $\odot$ 

0

0

s can

🔄 💮 🍷 🕆 🚜 « Network and Sharing Ce... + Advanced sharing settings

uest or Public (current profile)

Media streaming



Clique em [Save changes].

#### Windows 7

2

**1** Dê um clique-duplo em [Network and Sharing Center], no Painel de Controle

Clique em [Change advanced

sharing settings].

Control Panel >	All Control Panel Items	Search Control Panel
Adjust your computer's se	ttings	View by: Large icons *
Desktop Gadgets	J. Device Manager	Devices a la ennuel 1
Display	🚱 Ease	Colder O tions
Fonts	Getting Started	🜏 HomeGroup
lndexing Options	nternet Options	🗢 Keyboard
Location and Other Sensors	Clique-Duplo	Center
Notification Area Ico	ons 🎄 Parental Controls	and Tools
Personalization	Phone and Modem	🍞 Power Options
Programs and Featu	ires 🚅 Recovery	Region and Language 🔹
Carlo . H « All Control Panel	Items > Network and Sharing Center	
Control Panel Home	View your basic network information	and set up connections
Change adapter settings	<b>A</b>	
Change advanced sharing settings	RIP-PC (This computer)	See full map
Change advanced sharing settings Clique	BP-PC (This computer) View your active networks	Connect or disconnect Access type Deternet Connection
Clarge advanced interop	R3-PC (This computer) View your active networks Work network Change your networking settings Set up a new connection or network Set up a new connection or network Set up a new connection or network Set up a new connection or network	See full map Internet Connect or disconnect Access type: I local Area Connection I local Area Connection
Charge advanced utering setting Clique	R3-PC (This computer) View your active networks View your active networks View your networking settings Change your networking settings Set up a wireles, broadband, dial-up, a Set up a wireles, broadband, dial-up, a Connect to a network Connect or reconnect to a wireless, wire	See full map Internet Connect or disconnect Access type Internet Connections © Local Area Connection d hoc, or VPN connection; or set up a router or ed, dial-up, or VPN network connection.

**3** A seguir, altere a opção "Home or Work" ou "Public", conforme suas configurações de rede.

Altere a configuração atual da rede.

Consulte seu administrador de rede quanto as configurações necessárias.



Selecione os seguintes itens:

- 1. Selecione "Turn on network discovery".
- 2. Selecione "Turn on file and printer sharing".

20	a at at Network and Sharing Center > Advanced sharing settings	
90		
	Change sharing entires for different actuark profiles	
	Change sharing options for unterent network promes	
	Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.	
	Home or Work (current profile)	
	Network discovery	
	When network discovery is on, this computer can see other network computers and envices and is volite to other network discovery 1. Selectione File and printer thaning	
	When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed to accessed to the network.	
	Public folder sharing	
	Save changes Cancel	

 Selecione "Turn off password protected sharing". Clique em Save changes.

When media streaming is on, people and devices on the network can access pictures, music, and videos on this computer. This computer can also find media on the network.	
Media streaming is off. Choose media streaming options	
File sharing connections	
Windows 7 uses 128-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 128-bit encryption and must use 40- or 56-bit encryption.	
Its 128-bit encryption to help protect file sharing connections (recommended) Enable file sharing for devices that use 40- or 56-bit encryption	
Password protected sharing	
When password protected sharing is on, only people who have a user account and password on this computer can access shared files, printers attached to this computer, and the Public folders. To give other people access, you must turn off password protected sharing.	
Turn off password protected sharing 3.Selecione	
HomeGroup connections	
Typically, Windows manages the connections to other homegroup computers. But if you have the	
Save changes Cancel	
4 Selecione	

#### Windows Vista

1 Dê um clique-duplo em [Network and Sharing Center], no Painel de Controle



2 Clique em 🕑 na opção "Network discovery".



**3** Selecione "Turn on network discovery".

Clique em Apply.

Se a tela [User Account Control] for exibida, clique em Continue .





o Off

⊖ Off (n

• On • Off •

 $\odot$ 

Clique

Public folder s

Printer sharing

Password prote

Media sharing


Clique em Apply.

Se a tela [User Account Control] for exibida, clique em Continue .





## Confirme que a configuração foi alterada.

Clique no botão de "Fechar" para finalizar.

🕒 🖉 👻 🕨 Control Panel 🕨	Network and Sharing Center	• + Search	م
Tasks View computers and devices Connect to a network Set up a connection or network Manage network connections Diagnose and repair	Network and Sharing C RBP-PC (This computer)	enter	View full map
	Private netv	rork)	Customize
	Access	Local and Internet	View status
	8 Sharing and Discovery Network discovery	• On	
1111 1	File sharing	on On	
	Public folder sharing	e Off	۲
	Printer sharing	<ul> <li>Off (no printers installed)</li> </ul>	
	Password protected sharing	e Off	۲
Seealso	Media sharing	© 0ff	
Internet Options Windows Firewall	Show me all the files and folde Show me all the shared netwo	rs I am sharing k folders on this computer	-

#### Habilitar o compartilhamento de arquivos (com Windows Vista)

Quando o RasterLink6 é iniciado pela primeira vez, o diretório e a pasta PPD são definidas automaticamente para o compartilhamento de arquivos. No entanto, no caso do Windows Vista, se o compartilhamento de arquivos não estiver ativado, o acesso do PC cliente não será possível. Abaixo um exemplo de habilitação para o compartilhamento de arquivos no Windows Vista através da pasta PPD, definida automaticamente quando o RasterLink6 é iniciado pela primeira vez.



Exibição da pasta PPD no PC do RasterLink6.





3

Selecione a pasta PPD; clique no botão direito.

Clique em Share

clique em Continue

Selecione "Share..." no menu de pop-up.

Se a tela [User Account Control] for exibida,

					-0	1.9
00- <b>1</b>	<ul> <li>Computer + L</li> </ul>	ocal Dick (C:) > MijSuite >	PPD	• 4y Searci	1	
🔄 Organise -	i ili kasa 🔅					
Favorite Links		Name MKUENJPPD MKUNENJPPD	Date modified 12/20/2011 12:55 12/20/2011 12:51	Type PPD File PPD File	Size 9 KB 9 KB	
	Expand					
Folders	Explore					
- M	Share		2 Selecior	ne		
1.			2. 00.00.01			
0	send To					
1 D	P Cut	1.4				
> 🔒 D	Сору					
ь 📕 н	o Delete					
in Je	Rename					
🔒 La	New	•				
	-	- 1. Bolao (	Jireito			
2	items					
12						
					_	_
0						×
$\odot$	3 File Sharing					
	The see a seal	a ta aleana with				
	choose peopl	e to share with				
1	People without a In change this set	iser account and passwo	rd for this computer can d Sharing Center.	access files you	share with everyone.	
				•	Add	
[	Name			Permission Le	evel	
				Co-owner 🔻		
	Steryone Everyone					
	Severyone			Owner 💌		

Clique

Share Cancel

#### 4 Clique em Done.

)	3. File Sharing
	Your folder is shared.
	You may <u>semail</u> these links to notify people that you have shared these files, or <u>supp</u> the links onto the Windows clipboard, where you can paste them into any program you choose.
	Mip-pc(ppd
	Show me all the network shares on this computer.

#### Habilitar o compartilhamento de arquivos (com Windows XP)

Quando o RasterLink6 é iniciado pela primeira vez, o diretório e a pasta PPD são definidas automaticamente para o compartilhamento de arquivos. No entanto, no caso do Windows XP, se o compartilhamento de arquivos não estiver ativado, o acesso do PC cliente não será possível. Abaixo um exemplo de habilitação para o compartilhamento de arquivos no Windows XP através da pasta PPD, definida automaticamente quando o RasterLink6 é iniciado pela primeira vez.



2

Exibição da pasta PPD no PC do RasterLink6.

O símbolo da mão sob a pasta indica que esta pode ser compartilhada.



Cut Copy Delote Rename

P SP UFD US

Selecione a pasta PPD; clique no botão direito.

Selecione "Sharing and Security" no menu de pop-up.

3 Se a tela à direita for exibida, o compartilhamento não está habilitado. Clique em "If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here". Se a tela em (4) for exibida, o compartilhamento já está habilitado, não sendo necessário alterar as configurações.

Para executar o Assistente de Configuração de Rede será necessário conhecimento prévio. Caso não possua conhecimentos suficientes, não execute o Assistente de Configuração de Rede.

Selecione "Just enable file sharing". Clique em OK.

Quando o RasterLink6 é iniciado pela primeira vez, a pasta PPD está configurada para o compartilhamento, de forma que a opção "Share this folder on the network" deverá estar marcada. Sem alterar essas configurações, clique em OK para sair dessa tela.

PD Proj	perties ?
General	Sharing Customize
- Loca	I sharing and security
8	To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder.
	To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
	Make this folder private
Netw	ork sharing and security
	As a security measure, Windows has disabled remote access to this computer. However, you can enable remote access and safely share files by running the <u>Network Setup Wizard</u> .
	If you understand the security risks but want to share files without running the wizard, click here.
Learn	more about <u>sharing and sec</u> <u>lity</u> .
	1.Clique
	OK Cancel Apply
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	he Internet. We strongly recommend that you run the Network etup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing (Recommended)
	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Use the wizard to enable file sharing 2.Selecione 0K 3.Cliqu
	he Internet. We strongly recommend that you run the Network etup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Use the wizard to enable file sharing 2.Selecione 0K 3.Cliqu
PD Proj	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Use the wizard to enabl
S C PD Proj General	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing [Recommended] Just enable file sharing 0K 3.Clique perties Sharing Customize
PD Pro	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Use the wizard to enable file sharing 2.Selecione OK 3.Clique DK 3.Clique perties ? Sharing Customize I sharing and security
PD Prop General	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Sharing Customize I sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder.
PD Pro General	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Use the wizard to enable file sharing (2.Selecione) Use the wizard to enable file sharing (2.Selecione) USE (2.Selecione)
PD Prop General	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing [Recommended] Just enable file sharing 2.Selecione OK 3.Clique OK 3.Clique perties ? Sharing Customize I sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder. To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box. Make this folder private
PD Prop General	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing [Recommended] Just enable file sharing 2.Selecione UK 3.Clique perties ? Sharing Customize I sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder. To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box. Make this folder private ork sharing and security To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below
PD Prop General	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing [Recommended] Just enable file sharing 2.Selecione UK 3.Clique perties Sharing Customize I sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder. To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box. Make this folder private ork sharing and security To share this folder private ork sharing and security To share this folder private ork sharing and security To share this folder private (Sharing and security) To share this folder private (Sharing and security) To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name. (Share this folder on the network)
PD Pro General Loca	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing [Recommended] Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Use the wizard to enable file sharing (Recommended) USE (Recommended) USE (Recommended) USE (Recommended) USE (Recommended) USE (Recommended) USE (Recommended) USE (Recommended) (Re
PD Proj General	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Sharing Customize I sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder. To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box. Make this folder private ork sharing and security To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name. Share name: PPD6 Allow network users to change my files
2D Prop General	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing [Recommended] Just enable file sharing 2.Selecione OK 3.Clique perties Sharing Customize I sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder. To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box. Make this folder private ork sharing and security To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name. Share name: PPD6 Allow network users to change my files more about <u>sharing and security</u> .
PD Prop General Loca	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Sharing Customize I sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder. To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box. Make this folder private ork sharing and security To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name. Share name: PPD6 Allow network users to change my files more about <u>sharing and security</u> /indows Firewall is configured to allow this folder to be shared ith other computers on the network.
PD Proj General Loca Leam	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Use the wizard to enable file sharing (Recommended) Sharing Customize I sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder. To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box. Make this folder private ork sharing and security To share this folder on the network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name. Share name: PPD6 Allow network users to change my files more about <u>sharing and security</u> <i>indows</i> Firewall is configured to allow this folder to be shared with other computers on the network. <i>iew your Windows Firewall settings</i>
PD Prop General Loca Learn	he Internet. We strongly recommend that you run the Network setup Wizard to protect your computer. Use the wizard to enable file sharing [Recommended] Use the wizard to enable file sharing 2.Selecione CK = 3.Clique DK = 3.Clique perties ? Sharing Customize I sharing and security To share this folder with other users of this computer only, drag it to the <u>Shared Documents</u> folder. To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box. Make this folder private ork sharing and security To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name. Share name: PPD6 Allow network users to change my files more about <u>sharing and security</u> . Vindows Firewall is configured to allow this folder to be shared ith other computers on the network. iew your Windows Firewall settings

## Impressão a partir de PCs Clientes

Abaixo detalhes de configuração para PCs clientes com acesso ao RasterLink6 via rede. Como PCs clientes, os SO Windows XP/Vista/7/8.1/10 e Macintosh podem ser utilizados.



### Alteração das Configurações do SO

Execute as configurações para o grupo de trabalho de forma que o PC cliente tenha acesso. Verifique com seu administrador de rede quanto a disponibilidade de uma rede de domínio.

## Configurações para Grupo de Trabalho (Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows Vista/ Windows XP)

O nome padrão do grupo de trabalho do Windows 7 é "WORKGROUP2.

Abaixo um exemplo de definição de nome de um grupo de trabalho, sendo alterado de "XXXX" para "WORKGROUP".



Dê um clique-duplo em [System], no Painel de Controle.





Clique em [Change settings].



Clique na aba [Computer Name].	System Properties
	Computer verifie       It.Clique       Verification         Image: Second
Altere a caixa "Workgroup" e clique	Computer Name/Domain Changes
em OK .	You can change the name and the membership of this computer. Changes might affect access to petwork resources.
(mportant!) Adote o mesmo nome do grupo de trabalho do PC do RasterLink6.	More information <u>C</u> omputer name:
	Full computer name:
	Member of Clique  Workgroup: WORKGROUP  1.Alterar  2.Clique OK Cancel
5 Clique em ΟΚ.	Computer Name/Domain Changes
	Welcome to the WORKGROUP workgroup.
	Clique OK
6 A tela de confirmação será exibida. Clique em OK. O PC não será	Computer Name/Domain Changes You must restart your computer to apply
reiniciado.	<ul> <li>these changes</li> <li>Before restarting, save any open files and close all programs.</li> </ul>
	Clique

J

7	

Na tela "System Properties", clique em Close .

System Properties			
Computer Name Hardware Advanced System Protection Remote			
Windows uses the following information to identify your computer on the network.			
Computer description:			
For example: "Kitchen Computer" or "Mary's Computer".			
Full computer name:			
Workgroup: WORKGROUP			
To use a wizard to join a domain or workgroup, click <u>N</u> etwork ID			
To rename this computer or change its domain or Change			
Changes will take effect after you restart this computer.			
Clique Close Cancel Apply			
Microsoft Windows			
You must restart your computer to apply these			
changes			
Before restarting, save any open files and close all programs.			
Restart Now Restart Later			

Clique

8 A tela de reinicialização será exibida. Clique em Restart Now para reiniciar o PC.

#### Configurações para Grupo de Trabalho (Mac OS X 10.3 até 10.4)

Abaixo um exemplo de definição de nome de um grupo de trabalho para "WORKGROUP" através do MacOS X 10.4.

O nome do grupo de trabalho no PC do RasterLink6 é "WORKGROUP".

1 Na tela [Finder], selecione [Go] -[Utilities]. Clique em "Directory Access".





Selecione "SMB/CIFS" e clique em Configure .



Para o SO 10.3, selecione "SMB".

	Services Authenticat	ion Contacts
	Contras Mathematica	ion contacto
Enable	Name	Version
	Active Directory	1.5.8
	AppleTalk	1.3
$\checkmark$	Bonjour	1.3
	BSD Flat File and NIS	1.2.2
	LDAPv3	1.7.4
	NetInfo	1.7.4
	and and and a second seco	
	SMB/CIFS	1.3
Click	the lock to prevent f	Revert A
Click	the lock to prevent f	Revert A
Click	the lock to prevent f 2.Clique	Revert A
Click Worl Worl	the lock to prevent fr 2.Clique	Revert A



Na caixa "Workgroup", insira o mesmo nome do PC do RasterLink6.

Clique em OK



## Configurações para Grupo de Trabalho (Mac OS X 10.5 até 10.11/ macOS 10.12)

Abaixo um exemplo de definição de nome de um grupo de trabalho para "WORKGROUP" através do MacOS X 10.7.

O nome do grupo de trabalho no PC do RasterLink6 é "WORKGROUP".

Clique em [Network] na tela 000 System Preferences 1 Q Show All [System Preferences]. Personal Mission Control New Com 0 Spotligh 0 General Desk Language & Text Security & Privacy Hardware Trackpad Mouse 0 CDs & DVDs Display Keyboard Internet & Wireless 0 \* 0 Sharing iCloud System Clique -1 Date & Time The. ۲ artup Disk Users & Groups Parental Software Speech Selecione a rede e clique em 000 Network 2 Show All Advanced... Location: Automatic \$ O Eth Coo Status: Connected Ethernet is currently active and has the IP address 10.16.172.77. FireWire ģ On Wi-Fi Configure IPv4: Using DHCP \$ IP Address: Bluetooth PAN 8 Subnet Mask: Router: DNS Server: Search Domains: Clique Advanced... ? + - \* \* Click the lock to prevent further changes. Assist me... Revert Apply Clique na aba "WINS". 3 Sethernet Na caixa "Workgroup", insira o mesmo TCP/IP DN; WINS 1. Clique nome do PC do RasterLink6. NetBIOS Name LENOVO-3A6F9CA5 Clique em OK Workgroup WORKGROUP 2.Input WINS Server Adote o mesmo nome do (Important!) grupo de trabalho do PC do RasterLink6. + -

?

3.Clique

ОК

## Configuração do Windows XP para PC Cliente

#### Instale o driver da impressora.

Abaixo o procedimento de instalação do driver da impressora no Windows XP.

No menu inicial, selecione o Painel de Controle.

Abra a opção "Printers and Faxes".

Clique em "Add a printer".





3

1

Na tela "Add Printer Wizard", clique em Next .

Selecione "A network printer,

computer".

Clique em Next .

or a printer attached to another

	and the second sec
	Welcome to the Add Printer Wizard
	connections.
	If you have a Plug and Play printer that connects through a USB port (or any other hot pluggable or such as IEEE 1334, infraed, and so only you do not need to use this wizard. Click Cancel to close the wizard, and then plug the printer's cable into your computer or point the printer toward your computer's initiated port, and turn the printer on. Windows will automatically install the printer for you.
	To continue, click Next.
ld Printer Wizard	
ld Printer Wizard Local or Network Printer	
Id Printer Wizard Local or Network Printer The wizard needs to kno	: www.hich.type.of.printer.to.set.up.
Id Printer Wizard Local or Network Printer The wizard needs to kno Select the option that de	w which type of printer to set up.
Id Printer Wizard Local or Network Printer The wizard needs to kno Select the option that de O Local printer attacher	w which type of printer to set up.
Id Printer Wizard Local or Network Printer The wizard needs to kno Select the option that de Local printer attacher Automatically det	w which type of printer to set up. scribes the printer you want to use: d to this computer ect and install my Plug and Play printer

< <u>B</u>ack

<u>N</u>ext >

Cancel



5

Selecione a opção "Browse for a printer".

Clique em Next .

Na lista de impressoras

"Printer Management".

instalado.

compartilhadas, selecione o PC





6

Clique em Finish

Printer", clique em "Yes".

Add Printer Wizard	
	Completing the Add Printer Wizard
	You have successfully completed the Add Printer Wizard. You specified the following printer settings:
	Name: JV400-LX on RIP-PC
	Default: Yes
	Comment: JV400-LX
	Clique
	To close this wizard, click Finish.
	< Back Finish Cancel



9

10

A impressora foi adicionada com sucesso.

Clique com o botão direito na

Clique na aba [General].

Clique em Printing Preferences...

propriedades.

impressora para selecionar suas





ОK

Cancel

### Configuração do Windows Vista para PC Cliente

#### Configurações de compartilhamento e divulgação

Esta seção descreve a configuração do PC com SO Windows Vista para inclusão em um grupo de trabalho e para compartilhamento e divulgação em uma rede privada.

Caso deseje configurar seu PC com Windows Vista para uma rede de domínio ou para obter mais informações sobre a rede, entre em contato com seu administrador.

1

Dê um clique-duplo em [Network and Sharing Center], no Painel de Controle





Or Or

o off

Password prote

Media sharing

Show me all the shared network

•



4

## Selecione "Turn on network discovery".

Clique em Apply

private network".

Se a tela [User Account Control] for exibida, clique em Continue .

Selecione a opção "No, make the

network that I am connected to a



54

#### Instale o driver da impressora.

Abaixo o procedimento de instalação do driver da impressora no Windows Vista.

Abra a opção "Printers".
 Selecione [Start] - [Control Panel].
 Selecione [Printers] no Painel de Controle.

Clique em "Add a printer". A tela "Add Printer Wizard" será exibida.



2 Clique em "Add a network, wireless or Bluetooth printer".

🕞 🖶 Add Printer
Choose a local or network printer
Add a local printer Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers when you plug them in.)
Add a network, wireless or Bluetooth printer Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless printer is turned on.
Clique
Next Cancel

**3** Selecione uma impressora do PC com RasterLink6 a partir da lista.

Clique em <u>Next</u>. Após a tela "Windows Printer Installation", a janela "Printers" será exibida.

Add Printer
Searching for available printers
1. Selecione
Stop
The printer that I want isn't listed 2.Clique
Next Cancel
$\mathbf{\nabla}$
Windows Printer Installation 🔯
Connecting to \$JV400-LX on Rip-pc
Cancel



8	Clique na aba [General].	😤 JV400-LX on Rip-pc Properties
	Clique Printing Preferences	Colority Device Settings
		General T.Cilque Its Advanced
		JV400-LX
		Location:
		Comment: JV400-LX
		Model: JV400-LX
		Color: Yes Paper available:
		Double-sided: No A4
		Stepie: No Speed: Unknown
		Maximum resolution: 720 dpi
		rijiung reierences
		OK Cancel Apply
0	Clique em Advanced	📾 JV400-LX on Rip-pc Printing Preferences
3		Layout Paper/Quality
		Orientation:
		Potrat
		Front to Back
		Page Format
		Pages per Sheet 1 -
		Draw Borders
		OK Cancel Apply
40	Sologiana "Download og Softfant"	
<b>10</b>		JV400-LX Advanced Options
		JV400-LX Advanced Document Settings
		E⊠ Paper/Output Paper Size: A4
		Copy Count: <u>1 Copy</u>
		Graphic
		ICM Method: ICM Disabled
		ICM Intent: <u>Pictures</u>
		TrueType Font: Download as Softfont
		Document Options
		1.Selecione Sheet Brook Brook House
		PostScript Options
		2. Clique OK Cancel

## Configuração do Windows 7 para PC Cliente

#### Configurações de compartilhamento e divulgação

Esta seção descreve a configuração do PC com SO Windows 7 para inclusão em um grupo de trabalho e para compartilhamento e divulgação em uma rede privada.

Caso deseje configurar seu PC com Windows 7 para uma rede de domínio ou para obter mais informações sobre a rede, entre em contato com seu administrador.

- Dê um clique-duplo em [Network - • • 1 Control Panel > All Cor • 4• Se and Sharing Center], no Painel de Adjust your computer's settings View by: Large icons \* Controle Desktop Gadgets J. Device Manager Devices a Larmine 🧧 Display 🚱 Ease of Access Center Folder O tions Getting Started 🝓 HomeGroup 🗼 Fonts lndexing Options 🦬 Internet Options Keyboard Vetwork and Sharing Center Location and Other Sensors Clique-Duplo and Tools Notification Area Icons Parental Controls Market Personalization Phone and Modern Power Options Programs and Features Recovery 🔗 Region and Langua 2 Clique em na opção "Network 🕞 🜍 🗢 👯 « All Control Panel It discovery". Control Panel Home your basic network inf Clique ernet O
- **3** A seguir, altere a opção "Home or Work" ou "Public", conforme suas configurações de rede.

Altere a configuração atual da rede.

Consulte seu administrador de rede quanto as configurações necessárias.

**4** Selecione "Turn on network discovery".



#### Instale o driver da impressora.

Abaixo o procedimento de instalação do driver da impressora no Windows 7.

- **1** Abra a opção "Devices and Printers".
  - 1. Clique em [Start] [Devices and Printers].
  - 2. Clique em "Add a printer".



2 Clique em "Add a network, wireless or

Bluetooth printer".

dd Printer
it type of printer do you want to install?
Add a local printer Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers when you plug them in.)
Que Add a network, wireless or Bluetooth printer Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless printer is turned on.
Clique

3 Selecione uma impressora do PC com RasterLink6. Clique em Next.

Searching for available printers	
Address	t: 100 l
1.Selecione	Sj∨400-Ix
	Char
	Δτοβ
The printer that I want isn't listed	(2.Clique)



ОК

2.Clique

Cancel

8	Clique em Advanced	Involution Rip-pc Printing Preferences         Layout       Paper/Quality         Orinati          Page Order:          Front to Back          Pages per Sheet          Drage Borders          Clique       Adganced         OK       Cancel
9	Altere a opção "TrueType Font" para "Download as Softfont". Clique em OK.	JV400-LX Advanced Options         Image: Dependent Settings         Paper/Output         Paper/Output         Copy Count: 1 Copy         Image Color Management         ICM Method: ICM Disabled         ICM Method: ICM Disabled         ICM Intent: Pictures         Scaling: 100 %         Download as Softfont         Pages per Sheet Layout: Kight then Down         Image: PostScript Options

## Configuração do Windows10 / 8.1 para PC Cliente

#### Configurações de compartilhamento e divulgação

Esta seção descreve a configuração do PC com SO Windows 10/8.1 para inclusão em um grupo de trabalho e para compartilhamento e divulgação em uma rede privada. Caso deseje configurar seu PC com Windows 10/8.1 para uma rede de domínio ou para obter mais informações sobre a rede, entre em contato com seu administrador.



1

Clique em [Change advanced sharing settings].

Clique em [Network and Sharing

Center], no Painel de Controle



**3** A seguir, altere a opção "Home or Work" ou "Public", conforme suas configurações de rede.

Altere a configuração atual da rede.

Consulte seu administrador de rede quanto as configurações necessárias.

4 Selecione "Turn on network discovery".



#### Instale o driver da impressora.

Abaixo o procedimento de instalação do driver da impressora no Windows 10/8.1.



2

Clique em [Devices and Printers], no Painel de Controle



3 Selecione uma impressora do PC com RasterLink6. Clique em Next .

Clique em "Add a printer".

💿 🖷 Add Printer	×
Searching for available printers	
1.Selecione	
Stop	
The printer that I want isn't listed 2.Clique	)
Next	Cancel



ОК

2.Clique

Cancel

8	Clique em Advanced	Image: Sector
9	Altere a opção "TrueType Font" para "Download as Softfont". Clique em OK.	JV400-LX Advanced Options         Image: Water of the second sec

# Configuração do PC Cliente (Macintosh) (SO 10.3)

#### Configuração do diretório através do Finder

Selecione um servidor pelo Finder para acessar o diretório do RasterLink6 do cliente Macintosh.

1	Se na	lecione [Go] - [Connect to Ser tela [Finder].	ver] r	Ć	Finder	File	Edit	View	Co Window Back Forward	Help	₩[ ₩]	
(Importar	nt!)	Selecione [Utilities] na tela [Finder], selecione [Directory Access] e verifique se o uso do SMB está habilitado.							Enclosing Fold	ler 1s	册 □ ① 第C ① 第C ① 第H ① 第K ○ 第A	
						Cliqu		_(	Utilities Recent Folder Competent to Se	s rver	☆ #U ▶ ★₩C #K	
2	Ins ("S aba "af na ad Cli	sira o Endereço do Servidor Server Address") conforme aixo. p:/at/RasterLink6 PC host me" ou "afp://RasterLink6 PC I dress" que em Connect .	Ρ	Fav	ver Addre hb://RIP- orite Serv Clique Remove	ers:		Connec	Browse		Inserir	

Selecione o diretório de sua preferência.
 Clique em OK.

SMB Mount Select a share	2.Se	elecione
JV400-LX	.Cliqu	Je
Cancel	R	

OK

O items, 144,64 CB available

Insira "Nome" e "Senha" do 4 usuário registrado no PC com o SMB/CIFS Filesystem Authentication RasterLink6. Enter username and 1.Inserir RIP-PC: Com a conta do Convidado Workgroup /Do (Important!) ativada, conecte como "Guest". WORKGROUP Username RIP Clique em Connect Password .... Add to Keychain 2.Clique OK **600** ▲ ► **11** = □ **↓** O diretório está configurado e 1V400-LX 5 acessível ao PC Cliente com Network Macintosh. Marintes 1V400-LX Desktop nipg Documents Movies & Music

Pictures



Retornar à etapa 1; na etapa 3, selecionar a pasta PPD.

#### Configuração da Impressora





2

Clique em Set Up Printers...

**3** Selecione a tecla Option e então clique em Add.

4	Selecione "Advanced" na parte	000	Printer Browser	0
-	superior da tela.		Advanced ;	1.Selecione
	Selecione "Windows Printer via SAMBA".	D Device: Device Name: Device URI: Printer Model:	✓ Adobe PDF 8.0(pdf) AppleTalk Printer Access Prot AppSocket/HP JetDirect Bluetooth Printer Bonjour registered printer EPSON AppleTalk EPSON FireWire EPSON TCPIP Fax Printer (fax) FireWire Printer Internet Printing Protocol usir Internet Printing Protocol usir LPD/LPR Host or Printer	ocol ng HTTP ng IPP
		Location:	Windows Printer via SAMBA	2.Selecione
5	Insira o nome da impressora no campo "Device Name". O nome da impressora será exibido no SO Mac.	Print Using: Plea	Adobe PDF 8 0 Advanced : Windows Printer via SAMBA V400-LX mb:// Generic Cance	l Add
6	Preencha o campo "Device URL" conforme abaixo. Se o SO do PC com o RasterLink6 for o Windows 7 ou o Windows Vista , preencha o campo "Device URL" conforme abaixo. "smb://RasterLink6 PC's host name/shared printer name" ou "smb://RasterLink6 PC's IP address/ shared printer name"	Device: Device Name: Device URI:	Advanced Windows Printer via SAMBA V400-LX mb://RIP-PC/SJV400-LX Generic Cance	Insira i Add

Se o SO do PC com o RasterLink6 for o Windows XP, preencha o campo "Device URL" conforme abaixo.

災

- Caso a conta do Convidado esteja inativa: "smb://user name:password@RasterLink6 PC's host name/shared printer name" ou "smb:// user name:password@RasterLink6 PC's IP address/shared printer name"
- Com a conta do Convidado ativada: "smb://guest@RasterLink6 PC's host name/shared printer name" ou "smb://guest@ RasterLink6 PC's IP address/shared printer name"

7	Selecione a impressora a ser utilizada. Selecione "Other" em "Printer Model".	Device: Device Name: Device URI: Printer Model:	Advanced
8	Selecione "MKRL5xEN.PPD" na		Choose a File
	pasta PPD.	Network	
		Macintosh HD	MKIJXEN.PPD 1.Selecione
Import	Ant! Não utilize "MKIJEN.PPD" com o SO Mac X.	Desktop	
9	Confirme se o arquivo PPD selecionado na etapa 8 encontra-se no campo "Printer Model". Clique Add	ripg Applications Documents Movies Music Pictures New Folder Device: Device URI:	Kind: Document Size: 12 K8 Created: - Modified: 21.12.2011 2.Clique Choose
10	A nova impressora foi adicionada na lista [Printer List].	Printer Model:	MKUXEN.PPD
11	Repetir as etapas de 3 a 10 para adicionar mais impressoras.		

# Configuração do PC Cliente (Macintosh) (SO 10.4)

#### Configuração do diretório através do Finder

Utilize o Finder para selecionar um servidor, de forma que o PC Cliente com Macintosh possa acessar o diretório no PC com RasterLink6.

1	Selecione [Go] na tela [Finder] e e seguida [Connect to Server].	em 🧯 Find	er File Edit Vie	w Go Window Help Back %[ Forward %[] Forclosing Folder %[]
Import	ant!) Selecione [Utilities] na tela [Finder], selecione [Directory Access] e verifique se o uso do SMB/CIFS está habilitado.			Encrosing rotect 001 Encrosing rotect 001
			Clique	Applications 企業A ② Utilities 企業U
				Conto Folder 28C Connect to Server %K
2	Pteencha o campo "Server Address" conforme abaixo: "smb://RasterLink6 PC's host name" ou "smb://RasterLink6 PC's IP address". (Verificação do IP ( P.84) Clique em Connect .	E C C	Соли	1.Inserir ect to Server + Q. Browse 2.Clique
3	Insira "Nome" e "Senha" de um usuário registrado no PC do RasterLink6.		SMB/CIFS File	1.Inserir System Authentication
Import	ant!) Selecione [Utilities] na tela [Finder], selecione [Directory Access] e verifique se o uso do SMB/CIFS está habilitado.		and password to a	omain
	Clique em OK.		Password	

Remember this 2 Sigword in my keychain

OK



Selecione uma das pastas compartilhadas para ser aplicada como diretório de impressão. Clique em OK.

Select the SMB/ connect to.	CIFS shared volume you want to
JV400-LX	1.Selecione
Cancel	Authenticate Again OK
	2.Clique



O diretório foi configurado e está pronto para ser acessado pelo PC Cliente com Macintosh.

000	1V400-LX		0
<		Q	
Network			
Macintosh HD			
Untitled			
10400-LX 📥			
Desktop			
Tip .			
Applications			
Documents			
Movies			
& Music			
Pictures			
DATA			
	0 items, 144.65 GB available		lle,



Retornar à Etapa 1 e selecionar a pasta PPD na Etapa 4.
#### Configuração da Impressora Selecione [Print & Fax] na tela $\Theta \Theta \Theta$ System Preferences 1 Show All Q [System Preferences]. Personal Spotlight e New $(\mathfrak{A})$ 1 0 Selecione [Utilities] na tela (Important!) Appearance Dashboard & Exposé Desktop & Screen Saver Dock International Security [Finder], selecione [Directory Hardware Access] e verifique se o uso do Energy Saver 0 8 2 0 SMB/CIFS está habilitado. Bluetooth CDs & DVDs Displays Keyboard & Mouse Print & Fax Sound Internet & Network Selecione QuickTime . .Mac Network Sharing System (At 18) Software Update Speech 1 Startup Disk Date & Time Accounts Universal Access Other Ó Version Cue CS3 Clique em + 00 Print & Fax 2 Show All Q Printing Faxing Sharing In Menu Printer No printer is selected + Clique (Print Queue...) (Printer Setup...) ; Selected Printer in Print Dialog: Last Printer Used • ? Default Paper Size in Page Setup: US Letter Click the lock to prevent further changes 000 3 Selecione a tecla option e então Printer Browser 0 9 Q.clique em "More Printers ... ". Default Browser IP Printe Connection Printer Nam pdf800 Adobe PDF 8.0 Name Location: Print Using: Please select a driver of \* Clique ? More Printers.. Add



Se o SO do PC com o RasterLink6 for o Windows XP, preencha o campo "Device URL" conforme abaixo.

- Caso a conta do Convidado esteja inativa: "smb://user name:password@RasterLink6 PC's host name/shared printer name" ou "smb:// user name:password@RasterLink6 PC's IP address/shared printer name"
- Com a conta do Convidado ativada: "smb://guest@RasterLink6 PC's host name/shared printer name" ou "smb://guest@ RasterLink6 PC's IP address/shared printer name"

- 7 Selecione a impressora a ser Advanced \$ utilizada. Selecione "Other ... " em "Printer Model". + Device: Windows Printer via SAMBA Device Name: JV400-LX Device URI: smb://RIP-PC/\$JV400-LX Auto Select Printer Model: / Ceneric ; Selecione Adobe Selecione "MKRL5xEN.PPD" na 000 Choose a File 8 ---Q search PPD6 \$ pasta PPD. Macintosh HD Network PPD6 Untitled Users P Mac mini-551 1.Selecione -Clique em Choose Network Macintosh HD Untitled PPD6 Não utilize "MKRL5EN.PPD" com (Important!) Desktop o SO Mac X. rip 👔 Applications Movies & Music d 11/12/21 Pictures DATA Choose New Folder 2.Clique Confirme se o arquivo PPD 9 Advanced + selecionado na etapa 8 encontra-se no campo "Printer Model". + Device: Windows Printer via SAMBA Clique Add Device Name: JV400-LX Device URI: smb://RIP-PC/\$JV400-LX 1.Marque + Printer Model MKIJxEN.PPD Add Cancel 2.Clique A nova impressora foi adicionada 000 Print & Fax Show All a na lista [Printer List]. Printing Faxing Sharing ✓ JV400-LX Name: JV400-LX Location: Kind: MimakilnkjetPrinter (for OSX) Status: Idle + -Print Queue... Printer Setup... Selected Printer in Print Dialog: Last Printer Used \$ Default Paper Size in Page Setup: A4 \$ ? Click the lock to prevent further changes.
  - **11** Repetir as etapas de 3 a 10 para adicionar mais impressoras.

# Configuração do PC Cliente (Macintosh) (SO 10.5 ~ 10.12)

(mportant!) Abaixo um exemplo de configuração com Mac OSX 10.7. A menos que especificado de outro modo, o procedimento é similar para outros SOs.

#### Configuração do diretório através do Finder

Utilize o Finder para selecionar um servidor, de forma que o PC Cliente com Macintosh possa acessar o diretório no PC com RasterLink6.



Selecione [Go] - [Connect to Server]



Pteencha o campo "Server Address" conforme abaixo: "smb://RasterLink6 PC's host name" ou "smb://RasterLink6 PC's IP address". (Verificação do IP (20) P.84)

Clique em Connect

3 Insira "Nome" e "Senha" do usuário registrado no PC com o RasterLink6.

(Important!)	Com a conta do Convidado ativada, conecte como "Guest".
Cli	que em Connect .

00	1.Inserir Connect to Server
Server Address	s:
smb://RIP-	PC + 0*
Favorite Server	's:
(?) Rem	Browse ZGHque
	1.Inserir Enter your name and password for the server
林林	"RIP-PC".
	Connect as: O Guest
	• Registered Use
	Name
	Password
	Tassword
	Remember this password in my keychain
	Cancel
	Cancer



Selecione o diretório e a pasta PPD.

Clique em OK.

444	Select the volumes you want to mount on
	"RIP-PC":
	PPD6 1.Selecione

**5** O diretório e a pasta PPD estão configurados e acessíveis ao PC Cliente com Macintosh.

4 1	22 = 100 imi	A		0	
		194			
FAVORITES	10.7 Lion		MKIJEN.PPD		
All My Files			MKIJXEN.PPD		
P AirDrop	10.8 Mt.Lion				
Applications	100 BI400 I Y				
Deskton	JA400-CX				
- Desktop	Macintosh HD				
Documents	-				
O Downloads	~	-			
Movies	AM PPD6				
J Music	-		)		
Pictures		_			
SHARED					
WINNE -					

#### Configuração da Impressora

Clique em +



Ÿ

2

3

(Important!)

Selecione [Print & Scan] na tela [System Preferences].

Para SOs 10.5 até 10.6, selecione [Print & Fax]. Para SOs 10.9 e posteriores, selecione [Print & Scan].



00	Print & Fax
I E Show All	٩
Click + to add a printer or fax	No Printer Selected
+ Clique Defau	ult Printer: Last Printer Used
Default Paper Size in Pa	ige Setup: A4
Click the lock to prevent further	changes.

Selecione "Windows" a partir do menu.

Selecione "rip-pc" na lista de navegação da impressora.

Caso o PC do RasterLink6 não puder ser localizado na lista, consulte a seção "Adicionar uma impressora manualmente" (

ult Fax	P Windows Ivanced		Search	_
orkgroup		► ► ►	2.Clique	
Name:	No Selection			
Location: Print Using:	No Selection			\$



7 Verifique se o "RasterLink6 (for OSX)" encontra-se em "Print Using".

Clique Add

	:	► SJV400-LX	
and the second se		▶ \$JV400-LX	
and the second se	Pro-		
		4	
workgroup	rip-pc	F	
		4	
Name: SIV/400-LX	1.Marque		
Maine. 3JV400-EX			
Location:		_	
Drint Usin L Mimakilakiat	Printer (fer OCV)		•
Print USIN . WITHAKIIK PLF	rinter (for OSA)		*

8 A nova impressora foi adicionada na lista [Print & Fax].

Show All  Show All  Show All  SjV400-LX  Open Print Queue Options & Supplies  Location: Kind: KindkilnkjetPrinter (for OSX) Status: Idle  Share this printer on the network Sharing Preferences  Herein Contact and the state of the	00	Print & Scan	
Sly400-LX         Open Print Queue         Options & Supplies         Location:         Kind: MimakinkjetPrinter (for OSX)         Status: Idle         + -         Default printer:       Last Printer Used :         Default paper size:       Add :	▲ ► Show All	Q.	_
Options & Supplies         Location:         Kind: MimakinkjetPrinter (for OSX)         Status: Idle         Share this printer on the network         Share this printer on the network         Share this printer Used         + -         Default printer:         Last Printer Used         +         Default paper size:         A4	SJV400-LX e Idle, Last Used	SJV400-LX Open Print Queue	
Exceeded.     Kind: MimakinkjetPrinter (for OSX)     Status: Idle     Share this printer on the network Sharing Preferences      + -      Default printer: Last Printer Used +     Default paper size: A4 +		Options & Supplies	
Share this printer on the network Sharing Preferences      Hefault printer: Last Printer Used + Default paper size: A4 +		Kind: MimakilnkietPrinter (for OSX)	
+ - Default printer: Last Printer Used : Default paper size: A4 ;		Status: Idle	
Default printer: Last Printer Used	+-	Share this printer on the network Sharing Preference	.es
Default paper size: A4 +	Defa	t printer: Last Printer Used 🗘	
	Default p	per size: A4 +	
Click des lands to annual fundes aboves			7

**9** Repetir as etapas de 2 a 8 para adicionar mais impressoras.

## Adicionar uma impressora manualmente (MaxOSX10.5 e posterior)

Se o RasterLink6 não puder ser localizado na lista, adicione a impressora manualmente conforme abaixo:

Clique no ícone "Details" na barra de ferramentas na tela "Add Printer".
 Se o ícone "Details" não puder ser localizado na barra de ferramentas, siga o procedimento abaixo:

1. Pressione a tecla Control e então clique na barra de ferramentas. No menu de pop-up, selecione [Customize tool bar].

ult Fax	IP Windows	Text Only Hide Toolbar	Search Selecion	e
		Use Small Size		
		Customize Toolbar.		
		<u> </u>		
Name:	No Selection			
Name: Location:	No Selection No Selection			
Name: Location: Print Using:	No Selection No Selection			÷

2. Arraste-e-Solte o ícone "Details" na barra de ferramentas e clique em Done.

<u> </u>	Q		
fault Fax IP Windows		Search	
Drag your favoi te	olbar		
Fax Advanced Defau	It IP Windows S	earch Space	
or drag the default set into	o the toolbar.	2.Clique	
Default Fax IP Windows		Search	
Show Icon and Text 🛟	Use small size		Done
Show Icon and Text 🛟	Use small size	(	Done
Show Icon and Text 💠	Use small size	(	Done
Show Icon and Text :	Use small size	(	Done

2

Selecione "Windows printer viaspoolss".



Para SOs 10.5 até 10.6, selecione [Windows].

00		Add	Printer		
Fault Fax	IP Windows	Advanced	Q	Search	
Type • Device URL	r EPSON FireV Fax Internet Prir Internet Prir Internet Prir Jetdirect	Vire Iting Protocol Iting Protocol (http) Iting Protocol (https) Iting Protocol (ipps)	Selecione		
Name:	Windows pr	inter via spoolss	-	)	
Print Using:	Choose a Dr	iver or Printer Model			\$



\_\_\_\_

**8** A nova impressora foi adicionada na lista [Print & Scan].

Show All	Print & Scan
JV400-LX p title Last lised	JV400-LX
	Open Print Queue Options & Supplies
	Location:
	Kind: MimakilnkjetPrinter (for OSX) Status: Idle
	Share this printer on the network Sharing Preferences
+ - Defa	ault printer: Last Printer Used 🗘
Default	paper size: A4 +

### Confirmação do endereço.

Para acessar o RasterLink6 será necessário inserir o Nome do Host ou o Endereço de IP do PC com o RasterLink6. Confirme o Nome do Host ou o Endereço de IP conforme abaixo.



